



## DAISY VIRGO



- LED PANEL
- rám: bielo lakovaný hliník
- difúzor: polypropylén (PP)
- optika LGP: MS (PMMAPS)
- inštalácia do zavesených podhládov
- možnosť zavesenia na lanká alebo prísadenie
- energeticky efektívna náhrada za žiarivkové svietidlá
- viac ako 2-krát nižšia spotreba elektrickej energie
- stabilizovaný výkon v celom rozsahu napájacieho napätia
- spolupracuje s pohybovými senzormi
- kompenzovaný jalový výkon ( $PF \geq 0,90$ )
- panely sú predávané v minimálnom balení po 2 kusoch
- pre kompletne svietidlo je potrebné taktiež objednať príslušný LED DRIVER
  - viď. zostavy na nasledujúcej stránke
- k dispozícii aj vo verziách:

### UGR

- mikroprizmatický opálový difúzor
- rovnomerný rozptyl svetla a obmedzenie oslnenia UGR (<19)

### DALI

- ovládanie svietidla pomocou DALI (Digital Addressable Lighting Interface) systému
- ďalšia možnosť stmievania štandardným normálne otvoreným spínačom
- obojstranná komunikácia bez obmedzení umožňuje špičkové inteligentné riadenie osvetlenia

### UGR DALI

- kombinácia DALI a UGR verzií

### TRIAC DIM

- možnosť regulácie osvetlenia cez fázový vodič na nábežnej hrane (leading edge LE) alebo zostúpenej hrane (trailing edge TE)
- doporučený stmievač TRIAC RLC (GXKP095)

### UGR TRIAC DIM




kombinácia UGR a TRIAC DIM verzie

### EMERGENCY


- štandardné svietidlo doplnené o núdzový modul, ktorý zaisťuje núdzové osvetlenie po výpadku elektrickej energie
- signalizácia napájania pomocou zelenej LED kontrolky
- vybavené testovacím tlačidlom

### UGR EMERGENCY

- kombinácia UGR a EMERGENCY verzia



COOL WHITE    NEUTRAL WHITE    WARM WHITE





## DAISY VIRGO

|                                  |         |               |    |      |                 | $\frac{T_c}{CCT}$ | $\frac{Ra}{CRI}$ |
|----------------------------------|---------|---------------|----|------|-----------------|-------------------|------------------|
| <b>DAISY VIRGO 840-40W/WF</b>    |         |               |    |      |                 |                   |                  |
| DAISY VIRGO 840-40W/WF [1/2]     | GXDP071 | 8592660138404 | 40 | 3400 | neutrálna biela | 4000K             | ≥80              |
| DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2] | GXRE316 | 8592660137711 |    |      |                 |                   |                  |
| <b>DAISY VIRGO 860-40W/WF</b>    |         |               |    |      |                 |                   |                  |
| DAISY VIRGO 860-40W/WF [1/2]     | GXDP072 | 8592660138411 | 40 | 3400 | studená biela   | 6000K             | ≥80              |
| DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2] | GXRE316 | 8592660137711 |    |      |                 |                   |                  |
| <b>DAISY VIRGO 830-40W/WF</b>    |         |               |    |      |                 |                   |                  |
| DAISY VIRGO 830-40W/WF [1/2]     | GXDP073 | 8592660138428 | 40 | 3400 | teplá biela     | 3000K             | ≥80              |
| DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2] | GXRE316 | 8592660137711 |    |      |                 |                   |                  |
| <b>DAISY VIRGO 840-45W/WF</b>    |         |               |    |      |                 |                   |                  |
| DAISY VIRGO 840-45W/WF [1/2]     | GXDP075 | 8592660138435 | 45 | 4100 | neutrálna biela | 4000K             | ≥80              |
| DRIVER VIRGO 2Y 45W 1100mA [2/2] | GXRE308 | 8592660137797 |    |      |                 |                   |                  |

## DAISY VIRGO UGR



|                                   |         |               |    |      |                 | $\frac{T_c}{CCT}$ | $\frac{Ra}{CRI}$ |
|-----------------------------------|---------|---------------|----|------|-----------------|-------------------|------------------|
| <b>DAISY VIRGO UGR 840-40W/WF</b> |         |               |    |      |                 |                   |                  |
| DAISY VIRGO UGR 840-40W/WF [1/2]  | GXDP076 | 8592660138442 | 40 | 3400 | neutrálna biela | 4000K             | ≥80              |
| DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]  | GXRE316 | 8592660137711 |    |      |                 |                   |                  |

## DAISY VIRGO DALI



|                                    |         |               |    |      |                 | $\frac{T_c}{CCT}$ | $\frac{Ra}{CRI}$ |
|------------------------------------|---------|---------------|----|------|-----------------|-------------------|------------------|
| <b>DAISY VIRGO DALI 840-40W/WF</b> |         |               |    |      |                 |                   |                  |
| DAISY VIRGO 840-40W/WF [1/2]       | GXDP071 | 8592660138404 | 40 | 3400 | neutrálna biela | 4000K             | ≥80              |
| DRIVER DALI 40W [2/2]              | GXOS341 | 8592660140629 |    |      |                 |                   |                  |
| <b>DAISY VIRGO DALI 860-40W/WF</b> |         |               |    |      |                 |                   |                  |
| DAISY VIRGO 860-40W/WF [1/2]       | GXDP072 | 8592660138411 | 40 | 3400 | studená biela   | 6000K             | ≥80              |
| DRIVER DALI 40W [2/2]              | GXOS341 | 8592660140629 |    |      |                 |                   |                  |
| <b>DAISY VIRGO DALI 830-40W/WF</b> |         |               |    |      |                 |                   |                  |
| DAISY VIRGO 830-40W/WF [1/2]       | GXDP073 | 8592660138428 | 40 | 3400 | teplá biela     | 3000K             | ≥80              |
| DRIVER DALI 40W [2/2]              | GXOS341 | 8592660140629 |    |      |                 |                   |                  |
| <b>DAISY VIRGO DALI 840-45W/WF</b> |         |               |    |      |                 |                   |                  |
| DAISY VIRGO 840-45W/WF [1/2]       | GXDP075 | 8592660138435 | 45 | 4100 | neutrálna biela | 4000K             | ≥80              |
| DRIVER DALI 45W [2/2]              | GXOS343 | 8592660140643 |    |      |                 |                   |                  |



## DAISY VIRGO UGR DALI



|  |         |               |    |      |                 | $\frac{T_c}{CCT}$ | $\frac{Ra}{CRI}$ |
|--|---------|---------------|----|------|-----------------|-------------------|------------------|
| <b>DAISY VIRGO UGR DALI 840-40W/WF</b> |         |               |    |      |                 |                   |                  |
| DAISY VIRGO UGR 840-40W/WF [1/2]       | GXDP076 | 8592660138442 | 40 | 3400 | neutrálna biela | 4000K             | ≥80              |
| DRIVER DALI 40W [2/2]                  | GXOS341 | 8592660140629 |    |      |                 |                   |                  |

## DAISY VIRGO TRIAC DIM



|   |         |               |    |      |                 | $\frac{T_c}{CCT}$ | $\frac{Ra}{CRI}$ |
|---|---------|---------------|----|------|-----------------|-------------------|------------------|
| <b>DAISY VIRGO TRIAC DIM 840-40W/WF</b> |         |               |    |      |                 |                   |                  |
| DAISY VIRGO 840-40W/WF [1/2]            | GXDP071 | 8592660138404 | 40 | 3400 | neutrálna biela | 4000K             | ≥80              |
| DRIVER TRIAC 40W 1050mA [2/2]           | GXOS347 | 8592660142043 |    |      |                 |                   |                  |
| <b>DAISY VIRGO TRIAC DIM 860-40W/WF</b> |         |               |    |      |                 |                   |                  |
| DAISY VIRGO 860-40W/WF [1/2]            | GXDP072 | 8592660138411 | 40 | 3400 | studená biela   | 6000K             | ≥80              |
| DRIVER TRIAC 40W 1050mA [2/2]           | GXOS347 | 8592660142043 |    |      |                 |                   |                  |
| <b>DAISY VIRGO TRIAC DIM 830-40W/WF</b> |         |               |    |      |                 |                   |                  |
| DAISY VIRGO 830-40W/WF [1/2]            | GXDP073 | 8592660138428 | 40 | 3400 | teplá biela     | 3000K             | ≥80              |
| DRIVER TRIAC 40W 1050mA [2/2]           | GXOS347 | 8592660142043 |    |      |                 |                   |                  |
| <b>DAISY VIRGO TRIAC DIM 840-45W/WF</b> |         |               |    |      |                 |                   |                  |
| DAISY VIRGO 840-45W/WF [1/2]            | GXDP075 | 8592660138435 | 45 | 4100 | neutrálna biela | 4000K             | ≥80              |
| DRIVER TRIAC 50W 1200mA [2/2]           | GXOS348 | 8592660142050 |    |      |                 |                   |                  |

## DAISY VIRGO UGR TRIAC DIM



|   |         |               |    |      |                 | $\frac{T_c}{CCT}$ | $\frac{Ra}{CRI}$ |
|---|---------|---------------|----|------|-----------------|-------------------|------------------|
| <b>DAISY VIRGO UGR TRIAC DIM 840-40W/WF</b> |         |               |    |      |                 |                   |                  |
| DAISY VIRGO UGR 840-40W/WF [1/2]            | GXDP076 | 8592660138442 | 40 | 3400 | neutrálna biela | 4000K             | ≥80              |
| DRIVER TRIAC 40W 1050mA [2/2]               | GXOS347 | 8592660142043 |    |      |                 |                   |                  |



## DAISY VIRGO EMERGENCY



|   |         |               | Emergency |          | Emergency |                                | Emergency       |             | Emergency |  | color |     | Tc  | Ra |
|---|---------|---------------|-----------|----------|-----------|--------------------------------|-----------------|-------------|-----------|--|-------|-----|-----|----|
|   |         |               | W         | W        | lm        | lm                             | Vh              | - BATTERY + |           |  |       | CCT | CRI |    |
| <b>DAISY VIRGO EMERGENCY 840-40W/WF</b> |         |               |           |          |           |                                |                 |             |           |  |       |     |     |    |
| DAISY VIRGO 840-40W/WF [1/2]            | GXDP071 | 8592660138404 | 40/6      | 3400/500 | +1h       | Ni-CD BATTERY<br>2000mAh, 4,8V | neutrálna biela | 4000K       | ≥80       |  |       |     |     |    |
| DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]        | GXRE316 | 8592660137711 |           |          |           |                                |                 |             |           |  |       |     |     |    |
| LED EMERGENCY INVERTER                  | GXN0035 | 8592660125596 |           |          |           |                                |                 |             |           |  |       |     |     |    |
| <b>DAISY VIRGO EMERGENCY 860-40W/WF</b> |         |               |           |          |           |                                |                 |             |           |  |       |     |     |    |
| DAISY VIRGO 860-40W/WF [1/2]            | GXDP072 | 8592660138411 | 40/6      | 3400/500 | +1h       | Ni-CD BATTERY<br>2000mAh, 4,8V | studená biela   | 6000K       | ≥80       |  |       |     |     |    |
| DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]        | GXRE316 | 8592660137711 |           |          |           |                                |                 |             |           |  |       |     |     |    |
| LED EMERGENCY INVERTER                  | GXN0035 | 8592660125596 |           |          |           |                                |                 |             |           |  |       |     |     |    |
| <b>DAISY VIRGO EMERGENCY 830-40W/WF</b> |         |               |           |          |           |                                |                 |             |           |  |       |     |     |    |
| DAISY VIRGO 830-40W/WF [1/2]            | GXDP073 | 8592660138428 | 40/6      | 3400/500 | +1h       | Ni-CD BATTERY<br>2000mAh, 4,8V | teplá biela     | 3000K       | ≥80       |  |       |     |     |    |
| DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]        | GXRE316 | 8592660137711 |           |          |           |                                |                 |             |           |  |       |     |     |    |
| LED EMERGENCY INVERTER                  | GXN0035 | 8592660125596 |           |          |           |                                |                 |             |           |  |       |     |     |    |
| <b>DAISY VIRGO EMERGENCY 840-45W/WF</b> |         |               |           |          |           |                                |                 |             |           |  |       |     |     |    |
| DAISY VIRGO 840-45W/WF [1/2]            | GXDP075 | 8592660138435 | 45/6      | 4100/500 | +1h       | Ni-CD BATTERY<br>2000mAh, 4,8V | neutrálna biela | 4000K       | ≥80       |  |       |     |     |    |
| DRIVER VIRGO 2Y 45W 1100mA [2/2]        | GXRE308 | 8592660137797 |           |          |           |                                |                 |             |           |  |       |     |     |    |
| LED EMERGENCY INVERTER                  | GXN0035 | 8592660125596 |           |          |           |                                |                 |             |           |  |       |     |     |    |

## DAISY VIRGO UGR EMERGENCY



|   |         |               | Emergency |          | Emergency |                                | Emergency       |             | Emergency |  | color |     | Tc  | Ra |
|---|---------|---------------|-----------|----------|-----------|--------------------------------|-----------------|-------------|-----------|--|-------|-----|-----|----|
|   |         |               | W         | W        | lm        | lm                             | Vh              | - BATTERY + |           |  |       | CCT | CRI |    |
| <b>DAISY VIRGO UGR EMERGENCY 840-40W/WF</b> |         |               |           |          |           |                                |                 |             |           |  |       |     |     |    |
| DAISY VIRGO UGR 840-40W/WF [1/2]            | GXDP076 | 8592660138442 | 40/6      | 3400/500 | +1h       | Ni-CD BATTERY<br>2000mAh, 4,8V | neutrálna biela | 4000K       | ≥80       |  |       |     |     |    |
| DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]            | GXRE316 | 8592660137711 |           |          |           |                                |                 |             |           |  |       |     |     |    |
| LED EMERGENCY INVERTER                      | GXN0035 | 8592660125596 |           |          |           |                                |                 |             |           |  |       |     |     |    |

## DAISY VIRGO - ACCESSORIES

|                           |         |               | MONTÁŽNE PRÍSLUŠENSTVO K DAISY VIRGO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|---------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                           |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FR-LED VIRGO WF           | GXLS390 | 8592660118116 | biely rám pre prisadenú stropnú montáž   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FR-VIRGO CLICK 600x600 WF | GXLS195 | 8592660121369 | hliníkový biely skladací rám pre prisadenú stropnú montáž  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNETIC SET VIRGO (4pcs) | GXLS194 | 8592660114279 | magnetické montážne úchyty pre prisadenú montáž k sadrokartónu   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLIPS VIRGO PROFI         | GXLS392 | 8592660118130 | nerezové klipy (4ks) pre montáž svietidiel do sadrokartónu   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ROPES Y 1pc typ A         | GXLS102 | 8592660131825 | nastaviteľné vetvené oceľové lanko (1ks) pre závesnú montáž (pre jednotlivé svietidlo sú potrebné 2ks) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |